



Partizan PAR-E1 Black è un lettore di badge per controllo accessi che opera in modalità lettore con standard RF 125 kHz EM4100 per il riconoscimento delle credenziali. Il dispositivo fornisce uscita Wiegand 26 per l'integrazione con sistemi di controllo accessi e include funzionalità di controllo LED esterno e buzzer. Alimentato a 12V DC con consumo di corrente continuo di 50mA, l'unità presenta una costruzione resistente alle intemperie con grado di protezione IP66. Il lettore misura 80 × 40 × 10 mm e pesa 60g, operando a temperature da -20°C a +40°C con umidità relativa del 20-95%.

Dettagli del prodotto	
Modello	PAR-E1
Versione	Black
SKU	231
Interfacce	
Modalità di funzionamento	Lettore
Standard RF	125 kHz EM4100
Uscita wiegand	26 bit
Controllo LED esterno	sì
Controllo buzzer esterno	sì
Specifiche elettriche	
Tensione di esercizio	12 V DC
Corrente continua	≤ 50 mA
Specifiche meccaniche	
IP rating	IP 66
Dimensioni	80 x 40 x 10 mm
Peso	60 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)

Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	3 anni

Schema di collegamento

